



ENGIE e-XPLORE Business

Soluții de mobilitate pentru un business sustenabil

QC Troniq 50 kW

Soluția de încărcare rapidă a autovehiculelor electrice, pentru birouri și locații publice

Specificații QC Troniq 50 kW

DOTĂRI TEHNICE

	2 CONECTORI	3 CONECTORI
Capacitate de încărcare per conector	50 kW DC	50kW/22kW, DC/AC
Mod de încărcare	Mod 3, Mod 4	
Tip conector	CCS2, ChaDeMo	Tip2, CCS2, ChaDeMo
Număr conectori	2 conectori cu cablu de 3,95m	3 conectori cu cablu de 3,95m
Capacitate de conectare	IEC 61851-1, IEC 61851-21, IEC 61851-22, IEC 62196	
Certificări	5% până la 95% umiditate relativă, fără condensare	
Umiditate	Display 7" (18 cm) LCD color touchscreen cu protecție la lumină	
Interfață		

CONECTARE

Autentificare	RFID/ NFC / keyfob
Comunicare standard	Ethernet (standard) sau GPRS; 3G (opțional); Wifi (opțional) / OCPP 1.5; 1.6 cu posibilitate de update pentru OCPP2.0

SPECIFICAȚII FIZICE

Material carcasă	Protecție tip IP55 și protecție la vandalizare tip IK10
Dimensiuni	1920 x 450 x 820 (bi-standard) 1920 x 450 x 920 (tri-standard)
Temperatura de funcționare	de la -30 °C până la +50 °C
Greutate	Maxim 345 kg
Protecții	RCD: 30 mA/Class A; MCB: Curba C sau D (depinde de circuit)
Consum de energie in stand-by	100W (700W cu încălzitor)
Montaj	Pe sol sau la nivelul solului
Culori standard	structura din oțel galvanizat, carcasa din aluminiu, suportul din oțel inoxidabil

Acest document este o fișă tehnică și nu constituie o ofertă obligatorie pentru ENGIE Romania. ENGIE Romania a redactat conținutul acestui document conform cunoștințelor de la momentul redactării. Nu se acordă nicio garanție explicită sau implicită pentru exhaustivitatea, precizia, fiabilitatea sau adecvarea pentru un anumit scop a conținutului său și a produselor și serviciilor prezentate în acesta. Specificațiile și datele de performanță conțin valori medii în limitele toleranțelor existente și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Înainte de a comanda, contactați întotdeauna ENGIE Romania pentru cele mai recente informații și specificații. ENGIE Romania respinge în mod explicit orice răspundere pentru orice daune directe sau indirecte, în sensul cel mai larg, care decurg din sau au legătură cu utilizarea și / sau interpretarea acestui document.

ENGIE Romania

Bd. Mărășești nr. 4-6, Sector 4, București, 040254 mobility@ro.engie.com